POWER MANAGER
EG-PMS2-WLAN

Programmierbar

Bis zu 100.000 € Versicherung

energiesparend energy saving

Programmier- und Steuerfunktionen

Kinderleichtes Programmieren und Steuern der Steckdosenplätze dank nutzerfreundlicher Power Manager-Software.

Um Steuerungsabläufe der EG-PMS2-WLAN von jedem Ort der Welt aus programmieren und steuern zu können, braucht der Anwender lediglich ein internetfähiges Gerät, zum Beispiel ein Smartphone mit einem beliebigen Webbrowser. Individuelle Einstellungen werden durch WLAN-Schnittstelle und eigener IP-Adresse entweder direkt über das lokale Netzwerk (Ethernet) oder über das Internet getätigt. Über den Webbrowser gelangt der Anwender auf eine nutzerfreundlich gestaltete Web-Arbeitsoberfläche (siehe Grafik), über die er sowohl Timerfunktion, zum Programmieren unterschiedlicher Zeitprofile, als auch parallel stattfindende Abläufe spielend leicht einstellen kann.

Stromsparend und sicher

Die Energenie-Steckdosenleiste ist stromsparend und dadurch kosteneffizient. Standby-Stromverschwendung ist Geschichte, weil sich jetzt alle angeschlossenen Geräte bequem vom Smartphone aus abstellen lassen. Die überspannungsgeschützte Steckdosenleiste schützt zudem vor geräteinternen Spannungsspitzen und Blitzeinschlägen von außen. Ein Versicherungsschutz von bis zu 100.000 EUR greift, wenn es dennoch zu Überspannungsschäden an den Anschlussgeräten kommt.

Technische Daten

Steckdosenplätze	6 (4 steuerbar), kindersicher
Eingangsspannung	250 V AC, 50 - 60 Hz
Laststrom	max. 10 A
Stromstärke	max. 13.500 A
Überspannung	max. 6.000 V
Nennenergie	bis zu 375 Joule
Nennleistung	bis zu 2.500 W
Hochfrequenzfilter	100 kHz - 1 GHz
Kabellänge	1,8 m
Abmessungen	378 x 98 x 55 mm
Gewicht	ca. 1,0 kg
Farbe	schwarz
Systemvoraussetzung	Windows XP/Vista/7

Verpackungsdetails

EAN	8716309076784
Zolltarif-Nr.	8536301090
Stück	
Abmessungen	142 x 65 x 400 mm
Gewicht	ca. 1,0 kg
Umkarton	
Abmessungen	470 x 310 x 340 mm
Gewicht	10,0 kg

Lieferumfang

EG-PMS2-WLAN
USB-Kabel
WLAN-Antenne
Quick Start Guide
Power Manager-Software (CD)
Benutzerhandbuch (CD)

WLAN

Die wichtigsten Features

- Eigene IP-Adresse und WLAN-Schnittstelle
- Kinderleichtes Programmieren der Steckdosenplätze über Power Manager-Software, Netzwerk oder Internet
- Zugriffsmöglichkeit zu jeder Tageszeit und von jedem Ort der Welt aus möglich
- 64bit passwortgeschützte Verschlüsselung
- Long-Life Batterie sichert programmierte Profile auch nach einem Stromausfall
- 6 blitz- und überspannungsgeschützte Steckplätze

Anwendungsbeispiel

Über Profile können Sie bestimmen, ob z.B. der Computer nur zu üblichen Bürozeiten mit Strom versorgt werden soll, oder ob sich der Scanner nur dann einschaltet, wenn ein Bildbearbeitungsprogramm geöffnet wird.

Power Manager
Startseite



Power Manager
Schaltplätze

Power Manager
Weboberfläche



Smartphone App
Benutzeroberfläche